

UWAGI DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

1. Układ sieci TN-S samoczynne wyłączenie.
2. Instalacje prowadzić w korytkach instalacyjnych w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi oraz pod tynkiem.
3. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny.

UWAGI DO INSTALACJI SSP:

1. Instalacja istniejaca do modernizacji.
2. Instalacje prowadzić w odzielnych korytkach kablowych prowadzonych nad sufitami podwieszanymi i pod tynkiem.
3. Minimalna odległość od przewodów sieci zasilającej - 30cm.
4. Instalacje SSP wykonać zgodnie z przepisami ppoż.
5. Ręczne ostrzegacze pożarowe montować na wysokości 1,4m.
6. Czujki pożarowe (optyczno-temperaturowe) z izolatorami zwarć- montować w odległości min 0,5 m od ścian i opraw oświetleniowych, podciągów i wentylacji.
7. Czujki montować nad i pod stropami podwieszanymi.
8. Na planie podano przykładowe rozmieszczenie czujek pożarowych - docelową lokalizację ustalić po wykonaniu istalacji wentylacyjnej, klimatyzacji, oświetlenia.
9. Przy każdym elemencie systemu SSP należy umieścić etykietę z adresem urządzenia.
10. W przypadku montażu czujek nad sufitami podwieszanymi należy zapewnić do nich dostęp w celu konserwacji i wyposażyć je we wskaźniki zadziałania umieszczone pod stropem podwieszanym.
11. Instalację pętli dozorowanych wykonać przewodem typu YnTKSY ekw 1x2x0,8 mm².
12. Instalacje do urządzeń sterowanych z SSP wykonać kablem niepalnym typu PH90.
13. Przewody linii dozorowanych przed zamontowaniem ostrzegaczy i czujników powinny stanowić zamknięte pętle w celu wykonania pomiarów.

UWAGI DO INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU:

1. Instalację kontroli dostępu wykonać na oznaczonych drzwiach.
2. Kontrolery dostępu zgodne z systemem szpitala.

Legenda SSP:

- Ręczny przycisk pożarowy
- Czujka pożarowa na suficie podw.
- Czujka poż. nad sufitem podw. ze wskaź. zadział.
- Sygnalizator optyczno akustyczny SSP

Legenda sieci logicznej:

- PEL-1 — Punkt elektryczno logiczny PEL 1 4xRJ45 kat. 6e + 2x230V + 2x230V komp.
- PEL-2 — Punkt elektryczno logiczny PEL 2 2xRJ45 kat. 6e + 2x230V
- Gniazdo RJ45
- Kamera IP

Legenda kontroli dostępu:

- Czytnik KD
- Elektrozaczep KD
- Elektrozaczep rewersyjny KD

Legenda:
System przyzywowy

- Centrala
- Przycisk przywoł-odwoł.
- Przycisk przywoławczy pociągany
- Salowa lampa sygnalizacyjna 4 kolory
- Przycisk kasujący/odwoławczy PO

Legenda sieci zasilającej:

- Rozdzielnica zasilająca
- Rozdzielnica zasilająca sici IT
- Gniazdo 230V sieci IT
- Gniazdo 230V
- Gniazdo 230V hermetyczne
- Gniazdo 230V-rez
- Gniazdo ekwipotencjane DIN 42801

ATRIUM pracownia architektoniczna s.c

Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kądzielewski
93-571 Łódź, ul.Ptasia 5/10, tel.0-42 637 36 15
www.atrium.lodz.pl

Nazwa i Adres obiektu budowlanego:

Przebudowa parteru budynku C na potrzeby oddziału OAIT z izolatką oraz nadbudowa łącznika C-E wraz z jego rozbudową o szyb windowy.

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny
im. Tadeusza Browicza Bydgoszcz, ul. Św. Floriana 12

Projektant: Podpis.
mgr inż.
WITOLD MAKÓWKA upr.bud. 177/86/Wł
specjalizacja: elektryczna

Sprawdzający: Podpis.
inż.
EDWARD POŹNIAK upr.bud. GP.II-460-5/76
specjalizacja: architektura

Faza projektu:
PROJEKT BUDOWALNY

Tytuł rysunku
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PARTERU

Data	Skala rysunku	Nr arkusza
2017-05-23	**1:100**	**PB-EL-IE-00**